

SCHEMA ALIMENTATORE DI RETE (Regolamento UE 2019/1782)		
Informazioni	Valore	Note
Nome del fabbricante	Shenzhen NANBANG Electronics Co., Ltd.	-
Numero di iscrizione nel registro delle imprese	91440300779882923K	-
Indirizzo del fabbricante	2/3F, A1 Building, Linpokeng Industrial Area, Haosi, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China	-
Identificativo del modello	NB-0501000EU-1	-
Tensione di ingresso	100-240V	-
Frequenza di ingresso CA	50/60Hz	-
Tensione di uscita	5,0V	Tensione di uscita nominale in corrente continua
Corrente di uscita	1,0A	Corrente di uscita nominale
Potenza di uscita	5,0W	Potenza nominale di uscita
Rendimento medio in modo attivo	75,33%	Rendimento medio nelle condizioni di carico 100%, 50%, 75%, 25%
Rendimento a basso carico (10%)	72,14%	Gli alimentatori a potenza di uscita nominale uguale o inferiore a 10W sono esentati dalla specifica
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0,04W	Condizione di carico 0%

Nota: questo alimentatore di rete non viene ceduto separatamente, se non come parte di ricambio, ma fornito come accessorio nella confezione di apparecchiature a marchio SAIET.